# RMS 1000 / RMS 2000

**Kit persianas motorizados con mando a distancia**

| | RMS 1000 | RMS 2000 |
|---|---|---|
| Referencia | 2400672 | 2400673 |
| Código EAN | 3660849006723 | 3660849006730 |
| Dimensiones del embalaje (L x A x P) | 760 x 70 x 200 mm | 760 x 70 x 200 mm |
| Peso | 6,7 kg | 7,3 kg |
| Garantía | 3 años | 3 años |

TaHoma® COMPATIBLE

¡Consúltanos!
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
900 20 68 68

3 Garantía años somfy

VIDEO DEMO

## Tipo de aplicación

| | | RMS 1000 | RMS 2000 |
|---|---|---|---|
| Superficie persiana: | PVC/Alu. | 3,4 m² | 6,7 m² |
| | Madera | 2 m² | 5 m² |
| Altura Max | | 2,8 m | |
| Longitud Max | | 2,4 m* | |
| Alimentación | | 230 V | |
| Fuerza motor | | 10 Nm | 30 Nm |
| Potencia Nominal | | 90 W | |
| Tipo de Ajuste: | | Ajuste mecánico | |
| Protección térmica: | | Sí | |
| Tecnología | | Mando distancia RTS (Radio Technology Somfy) | |
| Grado Protección | | IP44 | |

** A partir de 1,7 m se necesita una extensión*

**Persiana Monoblock:**
Cualquier tipo de ventana con montaje completo (tambor incluido) puede ser motorizada.



**Persiana en cofre de obra:**
Cualquier persiana con cofre de obra puede ser motorizada solamente habrá que fijar el motor en uno de los lados.

## ! ANTES DE COMPRAR

- Deberá asegurar la dimensión de la persiana que quiere motorizar con el fin de seleccionar el modelo que pueda soportar correctamente el peso de la misma.
- Adicionalmente deberá recordar preparar la conexión eléctrica para alimentar el motor de la persiana o solicitar la instalación de su Kit por nuestro servicio técnico oficial.

## A destacar

### CONFORT
Motorizar una persiana tiene tres objetivos de confort:
- Ahorro energético desde el primer día que se instala
- Confort de uso evitando esfuerzos innecesarios.
- Aumentar el valor de la vivienda con elementos automáticos sencillos.

### SENCILLEZ
La instalación requiere poco tiempo de preparación y montaje, la guía de instalación junto con los vídeos de demostración aseguran una correcta instalación del kit de persiana.
El ajuste de la misma se realiza gracias a dos finales de carrera.

### SEGURIDAD
El motor instalado siempre evitará que haya cualquier problema de sobrecalentamiento gracias a su control térmico interno, la instalación sólo requiere de corriente alterna a 220 V convencional.

# RMS 1000 / RMS 2000

**Kit persianas motorizados con mando a distancia**

## Equipamiento incluido en el kit

Tubo ajustable con motor integrado

Mando distancia
1 canal / acabado Pure



Accesorios de montaje

## Cumplimiento de las normas

CE

Este producto cumple estrictamente con las provisiones y especificaciones básicas de seguridad impuestas por la directiva según la norma de referencia. **EN 60335-2-95**. Declaraciones de conformidad: **www.somfy.com/CE.**

© SOMFY ESPAÑA, S. A. octubre 2015

www.somfy.es
bricolaje.es@somfy.com

somfy®

Building happiness