



Configurați-vă sistemul Somfy One+

1



Conectați sistemul Somfy One+ la o priză, asigurându-vă că ați conectat cablul. Obturatorul se va deschide în mod automat după câteva secunde.

2



Descărcați aplicația gratuită "Somfy Protect" pentru a vă crea un cont.



3



Urmați instrucțiunile oferite în aplicație pentru a conecta sistemul Somfy One+ la rețeaua dvs. Wi-Fi și pentru instalarea accesoriilor.

Accesorii incluse





IntelliTAG™

Senzor de detecție a vibrației de la ușa și fereastră. Declanșează alarma înainte de pătrundere forțată în locuință.



Breloc pentru chei
Sistem de recunoaștere a utilizatorului și dezarmare automată.

Informații tehnice



- 1 Senzor video Full HD
- 2 Senzor de mișcare
- 3 Microfon
- 4 Obturator automat
- 5 LED IR - vedere nocturnă

- 6 Difuzor
- 7 Buton de configurare
- 8 Sirenă 90+ dB
- 9 Buton de resetare
- 10 Port Micro USB

Somfy One+ Video Full HD 1080p / 30 fps | Unghi larg de 130° (diagonală) | Vedere nocturnă (6 m) cu ltru IR mecanic | Zoom digital x8 | Sistem de detectare a mișcării Somfy-Vision™ (5 m)

Conexiune Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) (e.r.p.<100mW) Deschis/WEP/WPA2-Personal/WPA- WPA2 mod mixt | Încărcare recomandată de 500 Kbps | Bluetooth LE (2.4 GHz) (e.r.p.<2.5mW) | Frecvența Radio Somfy Protect (868.1 – 869.5 MHz)* | LPWA 868MHz* **Audio** Difuzor și microfon audio integrate **Sirenă 90+ dB** **Adapter USB 5 V / 2 A**

Dimensiune/greutate 110 x 90 mm / 340 g **Temperatura de funcționare 0-45° C.** **Conexiune sigură** (SSL/TLS cu RSA) și stocare codi cată în cloud (AES- 256)

SomfyAround™ în cazul întreruperii conexiunii la Internet

Memorie internă | Baterie de rezervă internă cu o durată de funcționare de până la 6 ore.

IntelliTAG™ Distanță de funcționare a conexiunii wireless de până la 200 m de Somfy One+ (în aer liber) | durată de funcționare a bateriei de 1 an (1x AAA Alcalină) | Protecție împotriva utilizării neautorizate | Utilizare în interior și în exterior (IP54), adecvat oricărui tip de ușă sau fereastră. | Dimensiuni / greutate : 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g | Temperatura de funcționare 0-45°C.

Breloc pentru chei Distanță de funcționare a conexiunii wireless de până la 50 m de Somfy One+ (în aer liber) | Durată de funcționare a bateriei de 1 an (1x Litiu CR2032) | Dimensiune / greutate: 34 x 10 mm / 12 g | Temperatura de funcționare 0-45° C.

**(e.r.p.<25 mW)*

Aveți nevoie de ajutor?

Support și întrebări frecvente:
www.somfyprotect.com/support

Pentru informații suplimentare

consultați gama de accesorii compatibile «Somfy Protect».

